

Návod k použití – Eleaf Iore Pebble Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Eleaf. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Výrobce Eleaf rozšiřuje svou řadu jednoduchých pod systémů Iore o zajímavý a netradiční pod systém s dotykovým ovládním. Eleaf Iore Pebble Pod Kit je elektronická cigareta navržená pro prémiový požitek z vapování a jedinečný komfort během užívání.



Parametry produktu

Rozměry: 81.5 x 47 x 20 mm

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)

Metody spínání potahu: automatické

Výstupní výkon: 6 - 30 W (regulovatelný, inteligentní detekce odporu)

Kapacita baterie: 1100 mAh

Odpor cartridge v balení: 0.8 Ω

Objem cartridge v balení: 6.5 ml

Dobíjení: USB-C port (5V / 1A)

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení do provozu

- 1) Odpojte cartridge od těla baterie. Pokud se na kontaktu cartridge nachází ochranný plastový film, nejprve ho sloupněte (u některých typů cartridge). Poté odklopte silikonovou záslepku ve spodní části.
- 2) Naplňte cartridge e-liquidem a záslepku opět zacvakněte.
- 3) Nasaďte naplněnou cartridge zpět na tělo baterie.
- 4) Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl.

Po úspěšné detekci připojené cartridge se na displeji zařízení nejprve objeví "Ω" po dobu 2 vteřin a následně "W" po dobu 3 vteřin, poté displej zhasne.

Zapnutí/vypnutí: Pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety stiskněte dotykové tlačítko 8x rychle za sebou. Při zapnutí se na displeji zobrazí ON, při vypnutí se zobrazí OFF.

Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky.

Nabíjení: Zařízení může být nabito prostřednictvím portu USB-C ve spodní části. Připojte USB-C kabel k dobíjecímu portu ve spodní části a propojte e-cigaretu s adaptérem do sítě. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 1A.

Regulace výstupního výkonu: Poté, co stisknete dotykové tlačítko 5x za sebou, vstoupíte do režimu výstupního výkonu. V tomto režimu můžete regulovat výkon prostřednictvím

tlačítek + a -, výkon lze nastavovat v rozestupech po 0.5W. Celkový rozsah výkonu činí 6 – 30W.

Odpor cartridge (Ω)	Rozsah výkonu (W)
0.6	6 – 30
0.8	6 – 18
1.0 -1.8	6 - 15

Funkce doporučení výkonu a paměťová funkce:

Jakmile zařízení úspěšně načte připojenou cartridge, automaticky doporučí vhodný výstupní výkon na základě právě změřeného odporu cartridge. Výkon je možné libovolně regulovat pomocí regulačních tlačítek + a -. Jakmile si třikrát potáhněte (potahy delší než 1 vteřina) s vámi nastaveným výkonem, zařízení si automaticky tento výkon zapamatuje a ponechá ho nastavený.

Počítadlo potahů a reset počítadla potahů:

Během potahování se zaznamenávají potahy ≥ 0.5 vteřiny. Po dosažení počtu potahů "999" se počítadlo potahů automaticky vynuluje. Pro ruční reset počítadla potahů rychle odpojte a připojte cartridge třikrát za sebou v rozmezí maximálně 2.5 vteřiny.

Indikace stavu baterie během používání:

Indikace					
Stav baterie	0%-2%	3%-25%	26%-50%	51%-75%	76%-100%

Bezpečnostní prvky zařízení:

- **Podporovaný rozsah odporu:** 0.5Ω – 3.0Ω

- **Pojistka proti dlouhému potahu:** Jestliže délka potahu přesáhne 8 vteřin, zařízení automaticky přestane žhavit a na displeji začne blikat ikona "Ω".

- **Ochrana proti nepřipojené cartridge:** Pokud není detekována cartridge, na displeji začne blikat "999" a "Ω", poté se zařízení vrátí zpět na úvodní obrazovku. Zkontrolujte, zda je cartridge připojena správně a zda doléhá.

- **Ochrana proti zkratu:** Pokud dojde ke zkratu, na displeji se zobrazí "000" a "Ω", poté se zařízení vrátí zpět na úvodní obrazovku. Zkontrolujte cartridge, případně ji vyměňte.

- **Ochrana proti slabé baterii:** Jestliže klesne napětí baterie pod 3.3V nebo pod 2.8V během vapování, displej zhasne a indikační ikona baterie 5x zabliká. Dobijte zařízení.

Varování:

1) **Udržujte zařízení mimo dosah dětí. Zákaz prodeje a užívání osobám mladším osmnácti let a nezletilým osobám.**

2) **Použití výrobku není doporučeno mladým lidem, nekuřákům, těhotným nebo kojícím ženám a osobám s alergií nebo intolerancí na nikotin.**

Další upozornění:

1) **Nepokoušejte se produkt opravovat svépomocí, může dojít k poškození zařízení a osobnímu zranění.**

2) **Neponechávejte produkt v prostředí s vysokými teplotami nebo ve vlhkém prostředí, může dojít k jeho poškození. Řádná provozní teplota pro používání činí -5 – 50 °C a řádná teplota pro nabíjení činí 0 – 50 °C.**

3) **Neužívejte výrobek k jiným účelům než k vapování a nepožívejte e-liquid.**

Možné nežádoucí účinky:

1) **Tento produkt může být škodlivý pro zdraví a může obsahovat nikotin, který je vysoce návykovou látkou.**

2) **Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky po použití tohoto produktu, je doporučeno používat e-liquid s nižším obsahem nikotinu nebo beznikotinovou náplň.**

Obecné zásady správného fungování:

- **Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě.**

Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.

- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**

- **Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.**

- **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.**

- **Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a pádům.**

- **Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení. Rozsah teploty pro používání je -5 – 50°C a pro nabíjení 0 – 50°C.**

Výrobce: Eleaf (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

