

## Návod k použití – Eleaf iStick i40 Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky Eleaf. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtete tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

### Základní informace o výrobku

Výrobce Eleaf se v poslední době specializuje zejména na tradiční e-cigarety, či pod systémy. Do své nejpobulárnější série zařízení iStick však nově přináší pokročilejší zařízení s názvem Eleaf iStick i40, které osloví zejména začínající uživatele v oblasti box modů.



### Parametry produktu

Mod iStick i40:  
Rozměry: 34.8 x 25.2 x 77.6 mm (bez atomizéru); 34.8 x 25.2 x 131.3 mm (s atomizérem)  
Kapacita baterie: 2600 mAh  
Výstupní režimy: VW / VV  
Výstupní výkon: 1 - 40 W  
Výstupní napětí: 0.5 - 8.0 V  
Dobíjení: USB-C port (5V / 1A)  
Závit: 510

Clearomizér GTL D20 Tank:

Délka: 58.1 mm  
Průměr: 20 mm  
Objem: 3 ml  
Plnění: vrchní  
Airflow: spodní  
Závit: 510

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

### Sestavení clearomizéru:

- 1) Vymějte z balení žhavicí tělísko GTL.
- 2) Zakapejte ho do jeho středu 2 – 3 kapkami e-liquidu.
- 3) Zakapané tělísko nasadte do cartridge.
- 4) Ke cartridge připojte základnu atomizéru.



### Plnění clearomizéru:

Vysuňte vrchní uzávěr atomizéru a doplňte ho e-liquidem. Poté uzávěr opět zasuňte do původní pozice.

*Před prvotním zhavením vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid v tanku dostatečně absorboval a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.*

**Zapnutí/Vypnutí:** Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko modu pro zapnutí. Stejným způsobem mod vypnete.

**Vapování:** Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

### Hlavní rozhraní:



Režim VW



Režim VV

### Zámek regulačních tlačítek:

Stiskněte a podržte obě regulační tlačítka pro odemčení, nebo uzamčení tlačítek.



### Nastavení modu:

Pokud je mod zapnutý, stiskněte 3x za sebou žhavicí tlačítko pro vstup do hlavního menu. V menu se následně pohybujete pomocí regulačních tlačítek. Výběr položky v menu potvrzujete stiskem žhavicího tlačítka.



### Nastavení výkonu/napětí:

Při zvolení režimu Power je možné regulovat výstupní výkon v rozmezí 1 – 40 W pomocí regulačních tlačítek. Při zvolení režimu Volt je možné regulovat výstupní napětí v rozmezí 0.5 – 8.0 V.

### Režim zapnutí/vypnutí displeje:

V nastavení zvolte položku SET SCRN pro nastavení zapnutí, nebo vypnutí displeje při potahování.

### Otočení displeje vzhůru nohama:

Stiskněte spínací tlačítko a tlačítko „-“, pro otočení displeje o 180°.

### Nabíjení:

Připojte USB-C kabel z balení a mod propojte s počítačem, nebo adaptérem do sítě. Mod podporuje dobíjení s těmito parametry – 5V/1A. Stav nabíjení můžete sledovat na displeji.

### Bezpečnostní prvky:



Low Volt – Napětí baterie je pod 3.3 V, dobijte mod.

Short – Je používáno tělísko s odporem nižším než 0,2 ohm, nainstalujte kompatibilní tělísko.

Over 10S – Délka potahu přesáhla 10 vteřin, vyčkejte před dalším potahem.

Check Coil – Není detekováno připojené žhavicí tělísko, zkontrolujte, zda je důkladně dotažené uvnitř atomizéru.

Podporovaný odpor modu – 0.4 – 3.0 ohm.

### UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíska.

- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

### Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.

- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.

- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj (5V/2A).

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučený rozsah teplot pro používání je -5 – 50 °C během používání a 0 – 50 °C během nabíjení.

Výrobce: Eleaf (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

