

Návod k použití – Vaporesso Luxe II Mod

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Vaporesso. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Vaporesso Luxe II Mod je hrdým nástupcem populárního gripu Luxe. Tentokrát přináší vítanou změnu v podobě nového a intuitivního čipu AXON, ale také řadu elegantních designových zpracování se stylovými motivy bočního panelu.

Parametry produktu

Rozměry: 89,9 x 47,8 x 29,5 mm

Výstupní výkon: 5 - 220 W

Podporovaný odpor: 0,03 - 5,0 ohm

Výstupní režimy: VW / Pulse / Smart TC / Power ECO / DIY

Baterie: 2x slot pro 18650 (nejsou součástí balení)

Dobíjení: USB port (2,5 A), nebo externí nabíječka

Závít: 510



Vložení baterií:

Odklopte boční kryt modu a vložte dvě baterie 18650 dle vyznačených pólů. Následně panel vraťte na původní místo.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou žhavicí tlačítko pro zapnutí/vypnutí modu.

Vapování: Pro zahájení potahu stiskněte žhavicí tlačítko a potáhněte. Po ukončení potahu tlačítko ihned pusťte.

Automatická detekce atomizéru: Mod sám rozpozná připojený atomizér a zároveň zobrazí odpor na jeho spirálkách. Dokáže rozpoznat i materiál spirálek a podle toho přepne do potřebného TC režimu.

Zámek tlačítek:

Pro uzamčení tlačítek stiskněte 3x rychle za sebou žhavicí tlačítko. Stejným způsobem tlačítka odemknete.

Vstup do hlavní nabídky:

3x za sebou stiskněte tlačítko MODE (prostřední ze tří tlačítek umístěných pod displejem) a následně přepínejte mezi položkami v nabídce pomocí dvou regulačních tlačítek umístěných vedle tlačítka MODE.



Hlavní nabídka:

PUL: PULSE režim je výchozím režimem, dodává po celou délku potahu výrazný hit a zachovává stejně vysoký výkon jako při stisku žhavicího tlačítka při prvním použití.

ECO: Úsporný režim, který prodlužuje životnost baterie. Pokud klesne baterie pod 40%, mod automaticky nabídne přepnutí do tohoto režimu.

STC: SMART teplotní režimy, automaticky rozpoznají nainstalovaný materiál spirálky v atomizéru.

DIY: Výchozí nastavení pro nastavení hlavního výstupního režimu, na výběr máte VW (režim výkonu High, Normal, Soft), VV (režim variabilního výstupního napětí), VT, CCW (křivka žhavení), BP (bypass), SP (super player režim)

Nabíjení: Pro nabití připojte micro USB kabel k adaptéru do sítě nebo k vašemu PC. Lze dobít proudem až 2,5 A. Baterie je možné dobít také externě ve vlastní nabíječce.

Bezpečnostní prvky:

1. Ochrana USB vstupu proti vysokému napětí.
2. Ochrana proti slabé baterii.
3. Detekce nepřipojeného atomizéru.
4. Ochrana proti nízkému odporu atomizéru.
5. Pojistka proti potahu přesahujícímu 10 vteřin.
6. Ochrana proti přehřátí modu.
7. Ochrana proti zkratu.

Výrobce: Vaporesso (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

